電力機器用静電容量計 DAC-CM-3

CAPACITANCE METER

電力機器の静電容量測定を目的として開発した静電容量計で、誘導電圧や残留電圧に対して万全な保護対策を施しています。小信号レベルの測定電源を内蔵している汎用の静電容量計とは異なり、十分に電源容量のある高い電圧の測定電源(AC100V)を内蔵しておりますので、誘導電圧による誤差を最小に抑えます。

対象

●電力ケーブル

特徴

●電力機器の静電容量が正確に測定できます。
●試料(電力ケーブル)に誘導電圧が発生しても破損しません。
●入力回路にCTを使用し残留電圧に対しても保護されます。

仕様

●測定電圧	AC100V	
●周波数	電源同期	
●測定範囲	0.2nF～20μF	
●測定確度	±(3%FS.±3digits)	
※精度保証は各レンジ共に測定試料がフルスケールの 1/10 以上の場合に限ります。		
●入力電源	AC100V±10%　50/60Hz	
●寸法・質量	H177xW210xD230(mm)　約 6kg	
※製品のデザイン・寸法は予告なく変更となる場合がございます。		
●付属品	1)測定ｹｰﾌﾞﾙ	1 式
	2)電源ｹｰﾌﾞﾙ	1 本
	3)接地線	1 本
	4)ｽﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞ(1A)	2 個
	5)付属品ﾊﾞｯｸﾞ	1 個
	6)取扱説明書(和文)	1 部

ISO9001:2015 認証取得

本社・工場

SOKEN 総研電気株式会社
http://www.soken-jp.com

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22
TEL 042-490-6926　FAX 042-490-6806
■西日本営業部:〒570-0093 大阪府守口市浜町 1-1-8　TEL 06-6991-9388　FAX 06-6991-9389

2026-9-15